



（ エネループ
充電式エボルタ
使用可能 ）



POINT 01

手をかざすだけでスイッチ操作が出来 手をかざすだけでスイッチ操作が出来

POINT 02

スムーズディマーコントロール（無段階専用充電電池/乾電池（別売）兼用
階調光）機能搭載

POINT 03



明るさ
670ルーメ
ン



点灯時間
2.5時間



照射特性
フォーカス
コントロール



照射距離
188m

仕様

使用光源：高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度チップタイプ赤色LED×2個

明るさ（約）：【白色LED】670ルーメン（Highモード時）/ 290ルーメン（Midモード時）/ 30ルーメン（Ecoモード時）、【赤色LED】4ルーメン（点灯時）

輝度（約）：【白色LED】8840カンデラ（Highモード時）/ 3899カンデラ（Midモード時）/ 397カンデラ（Ecoモード時）、【赤色LED】3カンデラ（点灯時）

使用電池：専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 800mAh または 単4形アルカリ電池×3本

充電時間（約）：2.5時間

電池寿命：充放電 約500回

エネループ・充電式エボルタ使用可能

点灯時間（約）：【白色LED】2.5時間（Highモード）/ 4.5時間（Midモード）/ 2時間（Ecoモード）、【赤色LED】19時間（点灯）/ 65時間（点滅）

照射特性：フォーカスコントロール

照射距離（約）：188m（最大時：スポットビーム時）

保護等級：耐塵・防滴仕様（IP64準拠）

落下耐久：2m落下耐久

本体サイズ（約）：W75.0×H45.0×D38.0mm

本体質量（約）：120g（電池含む）

付属品：すべり止め付きヘッドバンド、Micro USBケーブル（50cm）、専用充電電池

特長

✓ フォーカスコントロール：フォーカスベゼルを操作することでスポットビームからワイドビームまで無段階に調節可能。

✓ モーションセンサー：センサースイッチモード起動時にセンサー部に手をかざすことで点灯/消灯操作が出来る。スイッチに手を触れずに操作ができるので、手が汚れているときや、スイッチを押しにくい状態でのスイッチ操作に便利。

✓ インスタントオフスイッチ：点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すとどのモードからでも1回の操作で消灯できる。

✓ 調光機能：スイッチ長押しで無段階に調光可能。

✓ スイッチロック機能：誤点灯防止のため、消灯時にスイッチを長押しするとスイッチが作動しなくなる機能。

✓ 赤色サブLED：暗い場所で手元を照らすなど、メインLEDでは明るすぎる際に便利。

✓ 70°可動式ヘッド

✓ ヘッドプッシュスイッチ